

**ZAP265-10/K-L**

EAN 8056746664176



**Caratteristiche Tecniche**

DVB-T2 H.265 HEVC HD

Ricerca automatica e manuale dei canali

Menu multilingua e Televideo

Controllo parentale

Ricerca Canali TV/Radio 1000

100-240 V – 50/60 HZ.

Alimentazione 12V / Corrente 1A

**Telecomando auto-apprendente**

Televideo

Controllo parentale

Dolby Digital 7.1 (D+)

Supporto USB: TS, MPG, MP4, AVI, MKV

Lettura immagini JPG e file audio MP3

Velocità Processore: 600 Mhz

Formato: 4:3 / 16:9

Risoluzioni video: 1920x1080 / 1280x720 p

**Connettività** 1 x SCART

1 x DC-12V

1 x RF IN 1 x USB 5V

1 x COAX

1 x HDMI-OUT

1 x LAN

Colore: Nero

**Accessori**

1 x Telecomando (2xAAA 1,5V – Non include)

1 x Alimentatore

**Dimensioni e peso**

Prodotto: 135 x 70 x 27 mm

Scatola prodotto: 180 x 125 x 55 mm

Peso Lordo/ Netto: 0.35/0,34 kg.

Master box: 590 x 380 x 270 mm

Peso Lordo/Netto: 14.2/13.6 kg.

Imballo: 40 pz.



**FUNZIONE TELECOMANDO CON AUTOAPPRENDIMENTO**

Il telecomando ha 4 pulsanti programmabili per controllare le funzioni principali del TV: ACCENSIONE, VOL+, VOL-, TV IN.

Premere simultaneamente i tasti "OK" e "0" per 3 secondi fino a che il led rosso si sarà acceso.

Posizionare il telecomando autoapprendente ed il telecomando del TV in posizione uno opposte ad una distanza di 3-5 cm.

Premere e poi rilasciare il pulsante del telecomando autoapprendente che si desidera programmare.

Premere il pulsante del telecomando TV fino a che il LED lampeggerà 2 volte con luce costante e poi rilasciare

Una volta terminata la programmazione premere il tasto exit ed attendere lo spegnimento della luce led